



Instruktion domovea - Kom igång

V.2/2017 - Hager Elektro AB

1.0) Börja med att ladda ner den senaste versionen av mjukvaran för domovea server

- 1.1) Genom att ansluta till http://www.domovea.com/
- 1.2) Klicka på fliken "Help & Support" på vänster sida
- 1.3) Ladda sedan ner alla mjukvaror, en ZIP-fil laddas ner

	Welcome to Domovea Web Portal		
domovea	Download		
2 _{Register}	Select your language	English	
Help & Support	orier your language .	English	
	Latest version 3.6.0.2		
	All the software for server TJA450 or TJA451 :	Download	
	Software for server TJA450 or TJA451 by operating system :	Select your operating system	¥
	Select your application :		• Download
	All documents :	Documentation_3.6	Download

2.0) Förbered uppdateringen av domovea server genom att...

- 2.1) Formatera ett USB-minne till "FAT32"
- 2.2) Klicka på "OK"

2.3) Formateringen är klar och minnet är klart för att lägga in filerna på

2.1

Ca <u>p</u> acity:	
3,77 GB	,
jle system	
FAT32 (Defaul	t) ,
Allocation unit s	ize
4096 bytes	
/olume label domovea	
/olume label domovea	
/olume label domovea	IS
/olume label domovea Format option	is hat
/olume label domovea Format option	ns nat MS-DOS startup disk
/olume label domovea Format option	ns nat MS-DOS startup disk
/olume label domovea Format option Quick Form	ns MS-DOS startup disk

2.2

Format	Transcend (D:)		×
	WARNING: Format To format the disk	tting will erase ALL dat , click OK. To quit, clic	ta on this disk. k CANCEL.
		ОК	Cancel

2.3



3.0) Lägg in filerna på USB-minnet genom att...

3.1) Packa upp den nedladdade ZIP-filen

3.2) Lägg in båda mapparna direkt i roten på USB-minnet

3.1

– Arkiv Redigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp				
Lägg till Packaupp Testa Køpiera Flytta	X Radera	<mark>ា</mark> Info		
C:\Desktop\Package3.6.0.2.zip\				
Namn		Storlek	Storlek kompri	Ändrad
autorun		13 329 160	4 340 564	
퉬 Software		317 907 086	300 564 357	
RELEASE NOTES 3.6.0.2.bt		13 345	4 051	2016-07-05 16:17



3.2



4.0) Uppdatera domovea server genom att...

- 4.1) Sätta in USB-minnet med de två mapparna i USB 1
- 4.2) Serverns lampor kommer att börja blinka när uppdateringen startar,
 - Uppdateringen kan ta upp till 10 minuter
- 4.3) När lampa (1) och (3) lyser så är serven redo för driftsättning



4.2 & 4.3



5.0) Installera mjukvaror på datorn genom att...

- 5.1) Öppna ZIP-filen igen
- 5.2) Öppna mappen "Software"
- 5.3) Öppna antingen x64 eller x86 beroende på din dator.

Troligtvis är det x64 som gäller, då merparten av datorerna är tillverkade för 64-bit system

5.4) Installera sedan filerna en efter en i den ordning de ligger i mappen. *Programmet server är inte nödvändigt att installera, men om man vill programmera lokalt på sin dator utan tillgång till en fysisk server så installerar man även denna Installera dock denna sist, då den kräver en omstart av datorn*



4		~			×	ĩ		
Lägg till	Packa upp	Testa	Kopiera	Flytta	Radera	Info		
1	C:\Desktop\Pa	ickage3.6.	0.2.zip\					
Namn						Storlek	Storlek kompri	Ändrad
🍌 autori	n					13 329 160	4 340 564	
🍌 Softw	are					317 907 086	300 564 357	
RELEA	SE NOTES 3.6.	0.2.txt				13 345	4 051	2016-07-05 16:17

5.4 DomoveaClient_x64 DomoveaConfigurationTool_x64 DomoveaServer_x64

6.0) Anslut till domovea server genom att..

6.1) Starta "domovea Configuration Tool" från startmenyn eller skrivbordet

6.2) Anslut genom att markera servern och klicka på "Connect".

Om serverprogramvaran installerades tidigare, så kommer programmet kommer att hitta 2st, en är den fysiska servern och en är mjukvaruservern på datorn

Exempel på den fysiska serverns namn: TJA45XX-F00478



TIPS!

Om du inte hittar domovea automatiskt så ladda ner en gratis app till telefonen som heter Network Analyzer.

Anslut sedan till nätverket och scanna av för att hitta alla IPadresser anslutna till routern. Knappa sedan in IP-numret manuellt



Network Analyzer Lite wifi scanner, ping & net i... Techet >

7.0) Konfigurera domovea server genom att...

7.1) Klicka på "General" i menyn i övre vänstra hörnet och välj "Server Settings"
7.2) Byt namn på servern genom klicka på "Name configuration" och skriv in det önskade namnet på domovea servern.



Förslagsvis kundens efternamn eller gatuadress

7.0) Konfigurera domovea server fortsättning...

7.3) Ställ även in plats under "Ephemeride" för att få de astronomiska inställningarna att fungera.

Det går även bra att ställa in longitud och latitud manuellt. Rätt koordinater för den plats du vill använda finns på t.ex. eniro.se

the portal Data publication s or the DNS address Network configural
s or the DNS address
s or the DNS address
Network configurat
Name configuration
cts list
Contacts configura
used by scheduler
Ephemeride configur
Occupation rate
Emelee

Läs gärna även våra andra manualer som finns under supportfliken på <u>www.hager.se</u>

